

Wachalarm

Unknown macro: 'scroll-pdf-ignore'

27.09.17 11:31	Gerätehaus - Ende	B3-Person	Ende des Wachalarms	x
27.09.17 11:31	DL 1-30-1	B3-Person	Brand, unklare Rauchentwicklung	x
27.09.17 11:31	LF 1-40-1	B3-Person	Brand, unklare Rauchentwicklung	x
27.09.17 11:31	ELW 1-14-1	B3-Person	Brand, unklare Rauchentwicklung	x
27.09.17 11:31	Gerätehaus - Beginn	B3-Person	Wachalarm. B3-Person. Es rücken aus:	x

Was ist ein Wachalarm?

Ein Wachalarm hat die folgenden zwei Funktionen:

- Steuerung einer **Wachdurchsage** mit alarmierten Fahrzeugen
- Fahrzeugbezogene **Gebäudesteuerung**

Er kann verwendet werden, um mehrere Alarmierungen nach dem Einsatztext zu gruppieren um diese anschließend in Durchsagen aufzählen zu lassen. Im Gegensatz zum Sammelalarm, besteht der Wachalarm aus zwei verschiedenen Einheiten. Eine, welche immer dann ausgelöst wird, sobald die erste Einheit des Wachalarms alarmiert wird und eine, welche (wie beim Sammelalarm) ganz am Ende alarmiert wird.

Wann kann ein Wachalarm verwendet werden?

Ein Wachalarm kann dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn pro alarmiertem Fahrzeug (oder pro alarmierter Einheit) ein eigener Alarm in FE2 für eine eigene Einheit ausgelöst wird und der Alarmtext jeweils identisch ist. Bei der digitalen POCSAG Alarmierung wäre das dann der Fall, wenn pro Fahrzeug ein Alarm versendet wird.

Wann ist ein Wachalarm ungeeignet?

Wenn Alarmtexte immer unterschiedlich sind, kann eine Zuordnung nicht sinnvoll stattfinden und die Fahrzeuge können nicht korrekt gruppiert werden.

Unknown macro: 'scroll-ignore'

Hinweise

Hinweise zum Wachalarm

Die Zuordnung von verschiedenen Alarmierungen zum eigentlichen Wachalarm findet an Hand des Alarmtextes statt. Damit die Zuordnung korrekt funktionieren kann, müssen die Alarmtexte bei allen zugehörigen Alarmierungen gleich sein!